

KÁBELMÉRETEZÉS

3"-os EGYFÁZISÚ 230V-50Hz									
MOTORTELJESÍTMÉNY		4x1.5	4x2.5	4x4	4x6	4x10	4x16	4x25	
KW	HP								
0,37	0,5	102	171	273					
0,55	0,75	73	123	197	295				
0,75	1	55	93	149	223	373			

3"-os HÁROMFÁZISÚ 400V-50Hz									
MOTORTELJESÍTMÉNY		4x1.5	4x2.5	4x4	4x6	4x10	4x16	4x25	
KW	HP								
0,37	0,5	272	453						
0,55	0,75	252	420	673					
0,75	1	155	259	414	621				
1,1	1,5	116	194	311	466	778			

4"-os EGYFÁZISÚ 230V-50Hz											
MOTORTELJESÍTMÉNY		4x1.5	4x2.5	4x4	4x6	4x10	4x16	4x25	4x35	4x50	4x70
KW	HP										
0,37	0,5	93	156								
0,55	0,75	69	115	184							
0,75	1	54	90	144	216						
1,1	1,5	37	62	100	150	250					
1,5	2	29	48	78	117	195	312				
2,2	3	20	33	54	81	135	216	338			

4"-os HÁROMFÁZISÚ 400V-50Hz											
MOTORTELJESÍTMÉNY		4x1.5	4x2.5	4x4	4x6	4x10	4x16	4x25	4x35	4x50	4x70
KW	HP										
0,37	0,50	167	279								
0,55	0,75	183	305	488							
0,75	1	165	275	440							
1,1	1,5	134	224	359	539						
1,5	2	79	132	212	318	530					
2,2	3	69	115	184	277	462	739				
3	4	64	107	172	258	430	688				
4	5,5	48	80	129	193	322	516	806			
5,5	7,5	43	72	115	173	288	461	721			
7,5	10	21	45	72	108	180	288	450	630		

6"-os HÁROMFÁZISÚ 400V-50Hz											
MOTORTELJESÍTMÉNY		4x1.5	4x2.5	4x4	4x6	4x10	4x16	4x25	4x35	4x50	4x70
KW	HP										
4	5,5	49	82	132	198	330	529				
5,5	7,5	35	58	93	140	234	375	587			
7,5	10		46	75	112	187	300	469	657		
9,2	12,5			59	88	147	236	369	517	738	
11	15			45	68	114	182	285	399	570	798
15	20				55	91	146	229	320	458	641
18,5	25					75	120	188	263	376	526
22	30						82	129	181	258	362
30	40							134	188	268	376

4BLOCKm EGYFÁZISÚ 230V-50Hz											
MOTORTELJESÍTMÉNY		3x1.5	3x2.5	3x4	3x6	3x10					
KW	HP										
0,55	0,75	73	123	197							
0,75	1	53	88	142	213						
1,1	1,5	39	65	105	157	262					

Számítási veszteségek: Relatív feszültségesés: 3%				Relatív teljesítményvesztés: 3%			
Nem tartunk ilyen kábelt.				Nem javasolt keresztmetszet			